

仕 様

| | |
|---------------------|--|
| DMX調光出力 | DMX 5 1 2 (標準および COLORTRAN 仕様,COLOR FADER 仕様に対応) 3 0 0 コントロールチャンネルをDMX 5 1 2 に対して自由にパッチ可能 |
| DMX入力 | DMX 5 1 2 |
| 接点入力 | 4 回路 |
| シーン | 2 0 0 0 (3 0 0 コントロールチャンネル) |
| チェイス | 2 0 0 (最大5 0 ステップ) |
| キュープログラム | 2 0 0 0 ステップ × 5 プログラム (シーン 3 系統、チェイス 2 系統、外部機器等を独立に制御可能) |
| 内部記憶装置 | シリコンディスク |
| 外部記憶装置 | 3 . 5 インチ フロッピーディスク |
| 実行方式 | 1.内部クロックによる実行 2.トリガーによる順送り実行 3.週間タイマーによるキュープログラムの実行 4.外部接点入力によるキュープログラムの呼び出し |
| プリンタ | セントロニクス準拠 |
| RS - 2 3 2 C | 外部機器のリモートコントロールに使用 (1 ポート) |
| 電源 | AC 9 0 - 2 3 0 V 5 0 / 6 0 H z |
| 外形 | ラックマウント (本体) W 4 8 0、D 3 4 0、H 4 4 mm |

CIPHER (本体部) 外觀圖

